



1. * Размеры для справок.
2. Технические требования к электромонтажу по ОСТ 92-1042-82.
3. Формовку резисторов поз. 11, 12, 13 производить по ОСТ 92-9388-80, вариант 1.125, поз. 13-вариант 1.150.
4. Установку резисторов поз. 11, 12, 13 производить по ОСТ 92-9389-80, вариант 2; остальных элементов - по чертежу.
5. Припой: ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
6. Высота выступающих концов выводов элементов 0.5...1.5 мм.
7. Лепестки поз. 6 ~~осадить по~~ ^{ставить по варианту 13} ОСТ 92-8532-74.
8. Втулку поз. 3 клеить клее-мастикой У-9М по ОСТ 92-0949-74.
9. После проверки плату покрыть лаком УР-231 в 3 слоя по ОСТ 92-1468-90, кроме втулки поз. 3, лепестков поз. 6 и индикаторов поз. 8, 9, 18, 19.
10. Позиционные обозначения элементов и лепестков показаны условно.
11. Маркировать порядковый номер и обозначение платы эмалью ПФ-115 черной по ОСТ 92-1586-89 на свободном месте.
Шрифт ПОЗ по ГОСТ 2930-62.
12. * Размеры обеспечиваются инструментом.
13. Припой ПОС-40 ГОСТ 21930-76.

18	802-15-192	Сум	1.7.96
17	802-15-2/12	Убл	21.98
16	802-15-2/12	Убл	2.52
15	802-15-14.7	Убл	2.52
14	802-15-14.7	Убл	2.52
13	802-15-14.7	Убл	2.52
12	802-15-14.7	Убл	2.52
11	802-15-14.7	Убл	2.52
10	802-15-14.7	Убл	2.52
9	802-15-14.7	Убл	2.52
8	802-15-14.7	Убл	2.52
7	802-15-14.7	Убл	2.52
6	802-15-14.7	Убл	2.52
5	802-15-14.7	Убл	2.52
4	802-15-14.7	Убл	2.52
3	802-15-14.7	Убл	2.52
2	802-15-14.7	Убл	2.52
1	802-15-14.7	Убл	2.52

36260-140-00 СБ

Плата А2

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
01	0,08	2:1
Лист	Листов	1

контур: Сум

формат А1