



1. Размеры для справок.

2. Монтаж должен соответствовать схеме электрической принципиальной ЦВИА.467859.002.33.

3. Требования к сборке и монтажу по ОСТ92-1042-82.

4. Формовку элементов производить по ОСТ92-9388-80. поз.12,13,14 вариант 1.125.

5. Установку элементов производить по ОСТ92-9389-80. поз.12,13,14 вариант 2.

6. Маркировка позиционных обозначений показана условно.

7. Высота выступающих концов выводов не более 1,5 мм.

8. Припой ПОС-61 ГОСТ21930-74.

9. Маркировать порядковый номер и дату изготовления краской МКЗ черной по ОСТ92-1586-89. Шрифт ПО-3 по ГОСТ2930-62 на свободном месте платы.

10. После проверки и регулировки плату покрыть лаком УР-231 в 3 слоя по ОСТ92-1468-90, кроме выводов деталей и элементов поз.7,8,9,10 и деталей поз.4,5.

11. Экран поз.4 крепить клеем-массой по ОСТ92-4685-85. герметиком 51-Г-13д ТУ38-105.1242-84.

12. Под лапки экрана поз.4 установить прокладки поз.17 на клей ВК-9 по ОСТ92-0949-74.

4	03.200.15.0372	145.03
3	24.15.5244	145.03
2	902.15.1323	23.11.21
1	902.15.1323	23.03.21
Изм.	Лист	№ док.
Разраб.	Курсакова	14.01.89
Проб.	Созоновская	14.01.89
Т.контр.	Шилова	14.01.89
Нач.КБ	Павлов	14.01.89
Н.контр.	Зайченко	14.01.89
Утв.	Быков	14.01.89

ЦВИА.467845.031СБ

Плата АЗ

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
01	0,25	2:1
Лист	Листов 1	